

RTS13 Wandtaster

Der Wandtaster RTS13 ist für die Aufputz-Montage im Innenbereich trockener Gebäude geeignet.

Der Taster kann auf herkömmlichen Schalterdosen befestigt oder aber direkt auf eine Wand geklebt/geschraubt werden.

Je nach Ausführung und eingesetztem Easywave-Empfänger, kann der RTS13 zum Schalten von elektrischen Verbrauchern als 1-Tast-Bedienung oder zur Ansteuerung von Rollläden bzw. Markisen eingesetzt werden.




RTS13E5001-01-02K


Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1 oder 3
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3V-Batterie, CR2032
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Funktion	abhängig vom Empfänger (siehe Ausführungen)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	80 x 80 x 10 mm
Gewicht	47 g (inklusive Batterie)
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003

Ausführungen



RTS13E5001-01-02K
1x AUF/STOPP/ZU



RTS13E5003-01-02K
3x IMPULS

Lieferumfang

- Wandtaster
- Batterie
- Befestigungsset
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung	Funktion
RTS13E5001-01-02K	Wandtaster 1-Kanal, weiß	1x AUF/STOPP/ZU
RTS13E5003-01-02K	Wandtaster 3-Kanal, weiß	3x IMPULS